



ケーブルカッター / ワイヤーカッター

はじめに

このたびはお買い上げいただき、ありがとうございます。

ケーブルカッターを安全に正しくご使用いただくために、下記の「安全上のご注意」を必ずお読みください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

ケーブルカッター / 絶縁ケーブルカッター

銅線専用 ※硬銅線、ACSR線、鉄線、ピアノ線等の切断に使用しないで下さい。



- ケーブルカッター
MC20E150/MC20E250
MC20E325/MC20E500
MC20E200X
- 絶縁ケーブルカッター
MC20E150S
MC20E250S

■切断能力(mm²)

600V

	IV	VVR	CV	CVT
MC20E150	150	22×3心	100	22
MC20E250	250	60×3心	200	60
MC20E325	400	60×3心	400	60
MC20E500	500	100×3心	400	100
MC20E200X	200	22×3心	150	22
MC20E150S	150	22×3心	100	22
MC20E250S	250	60×3心	200	60

ワイヤー&ケーブルカッター / スーパーハードカッター



- ワイヤー&ケーブルカッター ■切断能力
MC20W100
MC20W200
- スーパーハードカッター
MC20H065

	電線(IV)	ワイヤーロープ	鉄筋	ピアノ線	亜鉛めっき鋼より線 (メッセンジャーワイヤー2種)
MC20W100	100mm ²	φ10mm	φ 7mm	×	×
MC20W200	150mm ²	φ14mm	φ 9mm	×	×
MC20H065	150mm ²	φ16mm	φ 11mm	φ4.5mm	φ8mm

安全上のご注意

必ずお守り下さい

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告 - 取り扱いを誤った場合に死亡や重症を負う可能性が考えられる場合。

- ・安全の為、ヘルメット・保護メガネ・作業手袋・安全靴をご使用下さい。
- ・刃先には触れないで下さい。手を切る恐れがあります。
- ・高所での作業時には足元を確保し、安全ベルト等で体を固定して、安全に心がけて下さい。
- ・活線作業には絶対に使用しないで下さい。感電の恐れがあり、非常に危険です。



注意 - 取り扱いを誤った場合に傷害を負う可能性が考えられる場合、及び物的障害の発生が考えられる場合。

- ・危険物が飛び散ることがあります。回りの安全を確認してから作業して下さい。
- ・保管する時は刃先を閉じて下さい。刃の破損やケガの恐れがあります。
- ・能力以上の太い線材を切断したり、商品の用途以外には使用しないで下さい。
- ・ご使用前に各部の損傷がないかチェックし、損傷がある場合は修理に出して下さい。
- ・高所作業の際は、しっかりした足場の確保と工具の落下にご注意下さい。事故やケガの恐れがあります。

※この取扱説明書は大切に保管して下さい。

開発：株式会社 MARVEL R&D
製造：ミノル工業株式会社

